

A66 Stand-alone combilezer (EM, Mifare & RF ontvanger)

De A66 kan stand-alone of als onderdeel van een VAKA toegangscontrolesysteem worden toegepast. Het grote voordeel van deze lezer is dat deze standaard meerdere technologieën ondersteunt. Zo is standaard een EM-, Mifarelezer, ontvanger voor handzenders en codeslot ingebouwd. Tevens kan de A66, indien in een VAKA systeem gekoppeld als intercom toegepast worden.

Met één enkele module zijn er meerdere opstellingen te realiseren. Begin éénvoudig standalone met een tag of handzender om later uit te breiden. Geen enkel probleem met de A66. Na het toevoegen van een B17 of B27 centrale heeft u een volledig webbased toegangscontrolesysteem met multifunctionele lezer. Combineer eenvoudig handzenders, tags en (tijdelijke) toegangscode's.

Standalone programmeren is zeer eenvoudig door de duidelijke menustructuur welke te bedienen is door het toetsenpaneel. Het display geeft precies aan welke handelingen er worden uitgevoerd..



Features A66 als stand-alone lezer

- Eenvoudig programmeren/beheren via toetsenpaneel
- 10 codes
- 3 tijdschema's
- Automatisch wisselen zomer/wintertijd
- 500 tags (EM, MiFare) en/of handzenders
- Aansluiting voor exit-druknop
- 6 talen; Nederlands, Deens, Engels, Fins, Noors en Zweeds

Features A66 als VAKA lezer en intercom

- programmeren/beheren via VAKA web interface
- Intercom (aangesloten op B27 +C10 of C11 module)
- Gesproken berichten en instructies
- Functionaliteiten geregeld door aangesloten VAKA controller
- 4-draads kabel tussen B27 of B17 controller

Specificaties

- | | |
|------------------|--|
| - Voeding | 10-40 VDC / 8-35 VAC |
| - Uitgangcontact | 1A 30V Solid State |
| - Behuizing | Robuust metaal, afsluitbaar met slot, geschikt voor buitentoepassing |
| - Verlichting | 2 indicatie LED's (Oranje en Groen) |
| - Afmetingen | 184 x 87 x 27 mm (hxbxd) |