

C serie uitbreidingmodules VAKA B27/B28 controller

C10 Intercom master module

De mastermodule C10 is geplaatst op de eerste controller met intercom.

Oproepen worden gemaakt middels VoIP, via het netwerk en internet naar een mobiele telefoon, vast toestel of telefooncentrale.

Er is 1 SIP licentie nodig waarbij het VAKA systeem 5 oproepen tegelijkertijd kan verwerken.

Wanneer in het VAKA netwerk Gigaset toestellen worden aangemeld is een SIP account niet nodig.

Door het interne communicatieverkeer zijn er geen gesprekskosten.

Indien gewenst kan het VoIP signaal middels een ATA box geconverteerd worden naar een (bestaande) analoge verbinding



C11 Intercom slave module

De slavemodule C11 is geplaatst op alle volgende controller na de C10.

Verdere eigenschappen zijn gelijk aan de C10



C12 Audio control

De C12 module verzorgt de aansturing van de externe speakers.

Deze kunnen gebruikt worden voor de alarmmeldingen en eventuele gesproken teksten



C15 Motorslot controller

De C15 module vervangt de externe Safetron motorslot besturing. Zo hoeft er geen aparte besturing naast de controller geplaatst te worden en zit alle intelligentie in deze module.

Diverse instellingen voor de motorsturing zijn in de VAKA software eenvoudig in te stellen.



C17 Relais module (liftcontroller)

Met de C17 kunnen tot 7 extra relais aangestuurd worden. NO/NC is instelbaar via de software. De relais zijn belastbaar tot 1A.

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden zijn; meerdere deuren tegelijkertijd of enige tijd na elkaar openen via 1 lezer/codepaneel.

Bij gebruik van de handzenders, kan aan iedere knop een eigen relais toegewezen worden.

Als de module als liftcontroller wordt ingesteld dan kan per gebruiker geselecteerd worden naar welke verdieping de lift wordt gestuurd, of welke knoppen er actief zijn voor die specifieke gebruiker.



C18 ontvanger

De C18 is een 868 MHz ontvanger voor de RN18 handzenders. Deze module is niet nodig bij gebruik van een A61 of A66 kaartlezer. Zonder externe antenne is het bereik tot 30 meter, met externe antenne tot 100 meter. Dit afhankelijk van de omgeving waarin de ontvangers geplaatst worden.



C20 ontvanger

De C20 is een alarm module. Deze module is niet voorzien van een alarm-by-pass relais, rode LED regeling en alarm terugkoppeling.

Met deze module kan een extern alarmsysteem geïntegreerd worden op de B28 controller. De C20 werkt alleen met een B28 controller vanaf VAKA versie 3.70.

