

Alert Point

De Alert Point is compact autonoom alarmsysteem. De Alert Point werkt op een 9V blokbatterij of een externe 12/24V voeding. Doordat de ReSet handmelder en sirene te integreren in dezelfde behuizing van uitermate stevig polycarbonaat kan de Alert Point op vele verschillende locaties toegepast worden.

Eventueel is het ook mogelijk om een externe (rook)melders, sirenes of flitsers aan te sluiten, en enkele Alert Points te koppelen zodat er een kleine lokaal brandmeldsysteem ontstaat. Een output naar een bestaand systeem is ook mogelijk.

Zo is de Alert Point uitermate geschikt voor tijdelijke locaties zoals noodgebouwen, bouwplaatsen tijdelijke opslag enz. Naast de volledige versie is er ook een LITE model verkrijgbaar, daarop is het aansluiten van externe modules, voeding of het onderling koppelen niet mogelijk.



API-R-A/CN



API-G-R/CN



AP2-B-X/CN



AP2-WX/CN

Opbouw Artikelnummers

XX = type

AP1 = Alert Point
AP2 = Alert Point Lite
AP3 = Alert Point met flitser
AP4 = Alert Point Lite met flitser

x = kleur behuizing

R = rood
G = groen
B = blauw
W = wit

x = functiemarkering

A = Huis met vlam
B = Brand
C = Indringer
D = Paniek
E = Evacuatie
F = Hulp
G = Algemeen alarm
H = Alarm
I = Nooduitgang
R = Icoon Nooduitgang
X = Custom layout

/xx = beschermkap

CN = geen beschermkap
CS2 = Stopper II
CW2 = Weather Stopper II

Specificaties

- Afmetingen 125 x 170 x 58 mm

	Alert Point	AP Lite
9V batterij voeding	X	X
Externe voeding 12/24V	X	
Netwerkaansluiting (bus)	X	X
Relais (24Vdc, 1A)	X	
Sirene uitgang	X	X
Flitslichtuitgang	X	
Iput voor externe melders	X	
Sabotageschakelaar	X	
LED	X	
Master Sleutel	X	X
Reset Sleutel	X	X

	Alert Point	AP Lite
Duur geluidsalarm	X	X
Duur lichtalarm	X	
7 tonen	X	X
LED indicatie goede/foute werking	X	
Signaal bij sabotage	X	
Indicatie batterij vervangen	X	
Aanduiding netwerkfout	X	X
Automatische / manuele reset	X	X
Geluid sirene instelbaar	X	X
Instellen volume sirene	X	X
Optie sterker flitslicht	X	X