

PCTR433, Repeater/Booster Penta series

De PentaRepeater ontvangt de signalen van PentaFOB en PentaCODE zenders, en zendt deze vervolgens door met een hoger vermogen. Met de repeater kan het bereik vergroot worden tot 500 meter in ideale omstandigheden. De voeding kan geschieden middels micro USB of externe AC-DC voeding.

De repeater kan zowel de encrypted als de dipswitch modus ontvangen en doorsturen. Met meerdere repeaters kan een bereik nog verder vergroot worden. Dit uiteraard wel binnen de mogelijkheden die eventuele externe stoorbronnen kunnen veroorzaken. Wanneer een signaal reeds zeer verstoord bij de PCTR433 aankomt, zal dit niet op een juiste manier worden doorgestuurd. Een "gebroken" signaal kan niet door de repeater hersteld worden.

Eventueel kan een andere antenne op de repeater aangesloten worden. Standaard wordt de micro antenne meegeleverd.



Features

- Compatible met de PentaFOB en PentaCODE zenders en ontvangers
- Geschikt voor DIP-switch en encryptie codering
- Voeding via micro USB of externe 12-24V AC-DC voeding
- Geen beperking in het aantal zenders
- Standaard geleverd met micro antenne

Technische specificaties

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| – Voedingsspanning | USB of 11 – 28 V AC/DC – |
| – Verbruik | 25mA standby |
| – Afmetingen | 102 x 53 x 29 mm |
| – Externe antennes | ANT433 serie |