

A61 VAKA combilezer (EM, Mifare & RF ontvanger)

De A61 kan als onderdeel van een VAKA toegangscontrolesysteem worden toegepast. Het grote voordeel van deze lezer is dat deze standaard meerdere technologieën ondersteunt. Zo is standaard een EM-, Mifarelezer en ontvanger voor handzenders ingebouwd.

Met één enkele module kunt alle mogelijke opstellingen realiseren. Begin eenvoudig met een tag om later uit te breiden met handzenders. Geen enkel probleem met de A61. Combineer eenvoudig handzenders en tags.

Features A61

- 3 ingebouwde leestechologieën (EM, MIFARE en ontvanger voor RN18 handzenders) in de controller kunnen één of meerdere technologieën tegelijkertijd geactiveerd worden.
- Leesafstand van 7cm (EM), 3cm (Mifare), tot 100 m (handzenders)
- Vandalbestendig voor buitengebruik
- Ingebouwde speaker voor indicatiegeluiden, gesproken boodschappen of Alarmmeldingen
- Beheer via de aangesloten VAKA controller
- 4-draads kabel tussen B27 of B17 controller

Specificaties

- | | |
|------------------|--|
| - Leesfuncties | EM4200 / 4102, Mifare (serienr / DESFire), Axema RN18 handzenders |
| - Voeding | door deurcontroller |
| - Stroomverbruik | rust, 45mA, max. 60mA |
| - Behuizing | Robuust metaal, afsluitbaar met slot, geschikt voor buitentoepassing |
| - Verlichting | 2 indicatie LED's (Rood en Groen) |
| - Afmetingen | 184 x 87 x 27 mm (hxbxd) |

