

## A63 VAKA combilezer (EM, Mifarer) met toetsenpaneel

De A63 kan als onderdeel van een VAKA toegangscontrolesysteem worden toegepast. Het grote voordeel van deze lezer is dat deze standaard meerdere technologieën ondersteund. Zo is standaard een EM-, Mifarelezer en codeslot ingebouwd.

Met één enkele module zijn er diverse opstellingen te realiseren. Combineer eenvoudig tags en (tijdelijke) toegangscode.



### Features A61

- 2 ingebouwde leestechologieën (EM, MIFARE) in de controller kunnen één of meerdere technologieën tegelijkertijd geactiveerd worden.
- Leesafstand van 7cm (EM), 3cm (Mifare)
- Vandaalbestendige voor buitengebruik
- Ingebouwde speaker voor indicatiegeluiden, gesproken boodschappen of alarmmeldingen
- Beheer via de aangesloten VAKA controller
- 4-draads kabel tussen B27 of B17 controller

### Specificaties

- |                  |  |
|------------------|--|
| – Leesfuncties   | EM4200 / 4102, Mifare (serienr / DESFire)                            |
| – Voeding        | door deurcontroller  |
| – Stroomverbruik | rust, 45mA, max. 60mA  |
| – Behuizing      | Robuust metaal, afsluitbaar met slot, geschikt voor buitentoepassing |
| – Verlichting    | 3 indicatie LED's (Rood, Oranje en Groen)                            |
| – Afmetingen     | 184 x 87 x 27 mm (hxbxd)   |